HiKOKI

コードレスインパクトレンチ

14.4v　最大トルク 165N·m/90N·m　54

- コンパクトボディ! 連続作業に強い 高耐久メカ&モーター搭載
- 打撃力(強)(弱)2段切替機構付

Sq 12.7 (六角ソケット取付部寸法)



WR 14DSL

3.0Ah (2SLCK)¥58,000
BSL 1430×2個
急速充電器 UC 18YSL2 (約22分)・ケース付

本体のみ (NN)　¥21,900
蓄電池・充電器・ケース別売

(六角ソケット別売)

ブレーキ　樹脂ボディ

最大トルク 170N·m

- 温度上昇が少ない　● 4段打撃力切替機構付
- 全長が短い

Sq 12.7 (六角ソケット取付部寸法)



(六角ソケット別売)

AC ブラシレスモーター搭載 2年保証 *2

12mm
WR 12VE
¥43,000
5m コード付・ケース付
(SC) ¥44,500
10m コード付・ケース付

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

ブレーキ　樹脂ボディ

ブラシレスモーター e MOTOR 高効率で経済的

最大トルク 250N·m

- 各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮
- 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮(特許)
- 4段打撃力切替機構付

Sq 12.7 (六角ソケット取付部寸法)



(六角ソケット別売)

AC ブラシレスモーター搭載 2年保証 *2

14mm
WR 14VE
¥46,500
5m コード付・ケース付
(SC) ¥48,000
10m コード付・ケース付

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

樹脂ボディ

ブラシレスモーター e MOTOR 高効率で経済的

最大トルク 360N·m

- 鉄骨組立てや各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮
- 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮(特許)
- 4段打撃力切替機構付

Sq 12.7 (六角ソケット取付部寸法)



(六角ソケット別売)

AC ブラシレスモーター搭載 2年保証 *2

16mm
WR 16SE
¥59,500
2.5m コード付・ケース付

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

ブレーキ　樹脂ボディ

ブラシレスモーター e MOTOR 高効率で経済的

最大トルク 620N·m

- ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー
- 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮(特許)
- エンジン発電機で使用可　● アルミニ重絶縁構造採用

Sq 19 (六角ソケット取付部寸法)



(六角ソケット別売)

AC ブラシレスモーター搭載 2年保証 *2

2016年 iFデザイン賞

100V　200V

WR 22SE
¥76,000
2.5m コード付・ケース付

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

ブラシレスモーター e MOTOR 高効率で経済的

AHB ALUMINUM HOUSING BODY

最大トルク 1,000N·m

- ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー
- 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮(特許)
- エンジン発電機で使用可　● アルミニ重絶縁構造採用

Sq 25.4 (六角ソケット取付部寸法)



(六角ソケット別売)

AC ブラシレスモーター搭載 2年保証 *2

2016年 iFデザイン賞

100V　200V

WR 25SE
¥134,000
2.5m コード付・ケース付

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

ブラシレスモーター e MOTOR 高効率で経済的

AHB ALUMINUM HOUSING BODY

形名	締付能力　mm	四角ドライブ寸法 Sq(mm)	最大トルク N·m{kgf·cm}	回転数 min⁻¹{回/分}	打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) M16×55(F10T)ボルト締付		標準付属品
WR 14DSL	普通ボルト：M6~M16 高力ボルト：M6~M12	12.7	(強) 165{1,685} (弱) 90{920}	(強)　0~2,600 (弱)　0~2,000	(強)　0~3,200 (弱)　0~2,400	1.5	3.0Ah	約126本	電池カバー

形名	締付能力 mm	四角ドライブ寸法 Sq(mm)	最大トルク N·m{kgf·cm}	電源 V		電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
WR 12VE	普通ボルト:M10~M16 高力ボルト:M6~M12	12.7	170{1,740}	単相	100	3.8	360	(最強)0~2,600 (強)0~2,300 (中)0~2,000 (弱)0~1,300	(最強)0~3,200 (強)0~2,800 (中)0~2,500 (弱)0~1,800	1.2	2心·5	フック、ケース
WR 14VE	普通ボルト:M10~M18 高力ボルト:M8~M14	12.7	250{2,550}	単相	100	4.8	380	(最強)0~2,100 (強)0~1,800 (中)0~1,600 (弱)0~1,400	(最強)0~2,700 (強)0~2,300 (中)0~1,900 (弱)0~1,500	2.0	2心·5 (SC) 10	ケース
WR 16SE	普通ボルト:M12~M22 高力ボルト:M12~M16	12.7	360{3,670}	単相	100	5.0	400	(最強)1,600 (強)1,400 (中)1,300 (弱)1,100	(最強)1,900 (強)1,700 (中)1,500 (弱)1,300	2.5	2心·2.5	ケース

形名	締付能力 mm	四角ドライブ寸法 Sq(mm)	最大トルク N·m{kgf·m}	電源 V		電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
WR 22SE	普通ボルト:M14~M24 高力ボルト:M16~M22	19	620{63.2}	単相	100	13.1	1,050	1,400	2,000	4.6	2心·2.5	サイドハンドル、ケース
					●200	6.6						
WR 25SE	普通ボルト:M22~M30 高力ボルト:M22~M24	25.4	1,000{102.0}	単相	100	13.8	1,100	1,100	1,500	7.7	2心·2.5	サイドハンドル、ケース
					●200	6.9						

*2 詳細はP.21をご覧ください。●印の単相200V品→在庫機種(即納)又は注文生産機種(納期約3か月)
(注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。
ただし、ブラシレスモーター搭載製品はインバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

二重絶縁　電子制御　無段変速　正逆転可能　ブレーキ付　ライト付　ケース付　樹脂ボディ